


NBDN-S04 取付け方法

【製品本体】



表




裏



A

【取付け用治具】



B




C



D



E



F

【付属品】

A : ネジ小 (裏蓋用)	12 本
B : フランジ (上下)	2 個
C : カールプラグ	4 本
D : ネジ大	4 本
E : 固定用ネジ	4 本
F : 単三式充電池	6 本

【取付け手順】

<p>1</p> <p>明暗センサー</p>	<p>【電源スイッチ】</p> <p>①バッテリーボックスのスイッチを ON にし、明暗センサーの周囲を暗くして照明が点灯するかを確認します。</p> <p>②ネジ小 (A) を用いて、裏蓋を本体に固定します。</p>	<p>2</p>	<p>【フランジの位置決め】</p> <p>①フランジ (B) を設置面に当てます。</p> <p>②ペンを用いて、フランジの穴位置をマークします。</p>
<p>3</p>	<p>【穴あけ】</p> <p>①マークした位置に電動ドリルなどを用いて穴をあけます。</p> <p>②穴をあけたら、そこへカールプラグ (C) を挿入します。(計 4 箇所)</p> <p>※電動ドリル刃直径：約 6mm ※穴の深さ：約 40mm</p>	<p>4</p>	<p>【フランジの固定】</p> <p>①フランジ (B) を再度設置面に当て、穴位置と合わせます。</p> <p>②ネジ大 (D) を用いて、フランジを設置面に固定します。(計 4 箇所)</p> <p>※中央に穴が空いている面を下向きにします</p>
<p>5</p>	<p>【本体の固定】</p> <p>①フランジ (B) の天面・底面穴位置と本体の天面・底面穴位置を合わせます。</p> <p>②固定用ネジ (E) を用いて本体を固定します。(計 4 箇所)</p>	<p>6</p>	<p>【取付け完成】</p> <p>①本体が固定できれば、取付け完了となります。</p>